

マルチチャンネルに対応した

2CH 3CH 4CH 6CH 8CH 16CH

位相シフター

特長

- 多チャンネルに対応: 2 ~ 16CH
- クローズドループ方式によりRF電源内部での位相シフトをキャンセルさせる
- 外部からのリモート設定が可能
- 位相設定範囲が広く、基準信号からの 遅れ/進み 両方向にも対応

製品仕様

- 電源電圧: 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- 制御範囲: 0 ~ ± 180 度
- 設定方法: ローカル及びリモート
- 周波数: 2 MHz ~ 13.56 MHz
- 位相差表示: デジタル表示
- 位相ロック表示: LED ランプ(緑)
- 表示分解能: 1 度
- 制御精度: $\pm 0.5\%$ ± 1 Digit
- RoHS対応



概要

位相シフターは、2 つ以上のRF電源の出力の位相差を自由に設定制御します。エッチング等の半導体製造工程にて、位相差を最適値に設定・制御することにより効率よくエッチングを行うことが可能となります。

高信頼性、長寿命、フルカスタム

日本国内・千葉産

e-mailでのお問い合わせ: pra_sales@pra.jp
<http://www.pra.jp/company>

Copyright (C) P.R.A. Co., Ltd. All Rights Reserved.